

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Автомат зарядки мобильных телефонов «МОБИ – AIR»



Содержание:

1. Установка и подключение	3
2. Включение / выключение автомата	3
3. Назначение элементов управления автомата	4
4. Правила пользования станцией	4
5. Замена кабелей зарядки	4
6. Технические характеристики автомата	5
7. Гарантия изготовителя	6
8. Сведения о рекламациях	6
9. Сертификация подтверждения соответствия	7
10. Гарантийный талон	7
11. Техническая поддержка	8

1. Установка и подключение

1.1. Монтаж

Автомат зарядки «МОБИ-AIR» устанавливается на любую ровную горизонтальную поверхность, подходящую под его габариты по ширине и высоте (см. раздел 5). При работе автомата корпус не должен отклоняться более чем на 5 градусов в любой плоскости.

1.2. Подключение

Подключение питания «МОБИ-AIR» должно осуществляться к розетке с заземлённым контактом («евро-розетка») 220В, 50Гц. Для корректной работы дифференциального защитного автомата необходимо соблюдение полярности подключения «евро-розетки», на вилке указана Фаза (Ф) и ноль (0). Напряжение в сети должно соответствовать техническим характеристикам автомата (см. раздел 5).

Рекомендуется подключать автомат посредством сетевого фильтра, совместимого с техническими характеристиками напряжения питания автомата.

2. Включение / выключение автомата

Для включения автомата включите вилку, находящуюся на задней панели в евро розетку. Включите автоматический выключатель УЗО находящийся вверху автомата, подняв рычаг вверх, после включения заработает освещение световых индикаторов. Дальнейшая его работа не требует вмешательства обслуживающего персонала, за исключением случаев использования мультимедиа системы автомата для настройки параметров работы воспроизведения видео-звуковой рекламы.

Выключение автомата производится выключением автоматического выключателя УЗО и вилки из розетки.



3. Назначение элементов управления автомата

Общий вид автомата



Рис.1

4. Правила пользования станцией

Станция предназначена для бесплатной зарядки устройств. Для клиента доступны зарядные кабели: iPhone4 - 3шт, microUSB - 3шт, Iphone5 - 3 шт, microUSB - 3шт. (может быть оснащен другими зарядными кабелями по выбору клиента)

Питание подано постоянно на розетки 220В. Автомат оснащен системой защитного отключения при коротком замыкании.

Для удобства пользования для клиентов станции оборудованы 3 полки с защитой от опрокидывания устройств;

5. Замена кабелей зарядки



Для замены неисправного кабеля отсоедините необходимый кабель от порта USB на электронной плате, вытащите неисправный кабель освободив его из главного жгута и ячейки, замените кабель и подключите к порту USB на плате.

6. Технические характеристики автомата

6.1. Назначение продукта

Станция зарядки мобильных устройств «МОБИ-AIR» предназначена для бесплатной зарядки мобильных устройств.

6.2. Технические характеристики

Автомат работает от сети переменного тока 50 Гц, напряжением ~220В. - 240В, с обязательным заземляющим контактом.

Максимальный потребляемый ток, А: 1.2;

Максимальная потребляемая мощность, Вт: 100.

6.3. Массогабаритные характеристики

Параметр, единица измерения	Значение
Высота, мм:	2000
Ширина, мм:	450
Глубина с учетом платформы, мм:	450
Масса брутто, кг:	80
Размер основания-платформы, мм:	6x600x600

6.4. Эксплуатационные характеристики

Станция должна быть установлена на ровной жесткой горизонтальной поверхности, исключающей вибрации и резкие толчки. Угол наклона поверхности, на которой работает автомат, не должен превышать пяти градусов в любой плоскости. Эксплуатация автомата допускается в условиях, исключающих частые резкие перепады температур. Не допускается попадание любых жидкостей, а также металлических предметов внутрь автомата, а также самостоятельное вскрытие корпуса автомата, в любых целях.

После длительного нахождения автомата во влажном помещении рекомендуется производить включение не ранее, чем через 2 часа после вноса автомата в помещение.

Диапазон эксплуатационных температур составляет от +5 до +40 градусов Цельсия.

6.5. Транспортировка автомата

Транспортировка автомата должна осуществляться с использованием упаковки, предотвращающей резкие толчки и вибрации. Транспортироваться станция должна как хрупкий груз с

обозначением необходимой маркировки. Должно быть полностью исключено попадание жидкостей, и посторонних предметов внутрь упаковки. Температурные и влажностные условия транспортировки должны соответствовать эксплуатационным условиям.

Внимание:

При нарушении эксплуатационных и/или транспортных условий производитель снимает с себя гарантийную ответственность за работоспособность автомата.

7. Гарантия изготовителя.

7.1 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня отгрузки.

7.2 Гарантийное обслуживание распространяется только на оборудование, которое эксплуатировалось в соответствии с правилами эксплуатации изделия.

7.3 Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- . несоблюдение правил и норм эксплуатации изделия;
- . механические повреждения, вызванные значительным внешним воздействием;
- применение изделия не по назначению;
- повреждение изделия в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- недопустимые воздействия внешней агрессивной среды;
- . нарушение правил технического обслуживания и ремонта изделия;
- . нарушение электрических норм при эксплуатации изделия.

8. Сведения о рекламациях.

8.1 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом - изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

8.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

8.3 Для определения причин поломки необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому он получен;
- детальное описание неисправности;
- предполагаемая причина поломки;
- наименование поврежденных деталей и узлов и т.д.

8.4 Рекламации на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, заводом не рассматриваются и не удовлетворяются.

9. Сертификация подтверждения соответствия

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденному решением комиссии таможенного союза.

10. Гарантийный талон

Станция зарядки мобильных устройств «МОБИ-AIR заводской номер № 200910050 соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК

Дата продажи: «15» сентября 2020г.

Изготовитель: ООО «Ньютек»

МП

11.Техническая поддержка

На автомат распространяется гарантийный срок 12 месяцев. По вопросам технической поддержки обращайтесь к производителю автомата, используя указанную ниже контактную информацию:

ООО «Ньютек»

241041, г.Брянск, ул.Рябиновая, д.8А

тел.: +7 (4832) 30-27-51

моб.: 8 (905) – 177 - 1515

www.newtchrussia.ru

e-mail: newtech2000@mail.ru

ВНИМАНИЕ: Используемые в данном руководстве товарные знаки «МОБИ», а также сопутствующие им изображения являются собственностью компании «Ньютек» и защищены федеральными законами.